

СВГ Луч 2

Светильник взрывобезопасный головной

Назначение:

Осветительный прибор предназначен для локального освещения рабочего места горнорабочих в основном и экономичном режимах работы.

Область применения:

Подземные выработки угольных шахт и рудников, в том числе опасных по газу и пыли, где допускается только использование головных светильников с уровнем взрывозащиты "РВ" при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C; относительной влажности воздуха (98±2)%; содержании угольной пыли в атмосфере до 2500 мг/м³.

Устройство:

Светильник состоит из батарейного блока, источника питания, электронной платы управления, кнопки управления, шнура питания источника света, фары.

Светильник обеспечивает выполнение следующих функций:

- › освещение рабочего места горнорабочих в основном и экономичном режимах работы;
- › автоматический переход в экономичный режим при напряжении батареи 3,2В;
- › защита от глубокого разряда батареи;
- › ограничение тока короткого замыкания шнура светильника на искробезопасном уровне.

Заряд светильника:

Заряд осуществляется с помощью автоматического зарядного устройства ЗУ-1, либо автоматической зарядной станции АЗС-2-54 Л

Технические характеристики:

- › уровень и вид взрывозащиты РВ Exdibl X;
- › источник питания аккумуляторная батарея ЗКР - 5000
- › DEL; номинальное напряжение батареи 3,6В;
- › потребляемая мощность 1,0Вт;
- › источник света светодиодный;
- › спектр излучения белый;
- › продолжительность непрерывной работы
 - › основной режим не менее 10 час;
 - › экономичный режим не менее 30 час; время заряда батареи 12 час;
- › сила света
 - › основной режим 2000 кандел;
 - › экономичный режим 800 кандел;
- › угол светового луча 4,5 град;
- › напряжение срабатывания защиты от глубокого разряда 3,0±0,02В; габаритные размеры
 - › батарейного блока 140x50x140 мм; фары 66x66x60 мм;
- › масса
 - › батарейного блока не более 0,8 кг; фары не более 0,14 кг;

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bbk@nt-rt.ru

www.blik.nt-rt.ru